



- 1 . 電源スイッチ
- 2 . 光量調整ボリューム
- 3 . ライトガイド口金
口金端面から20mm奥に集光点あり
- 4 . 調光モード切替スイッチ
MANUAL側 前面の光量調整ボリュームが有効
REMOTE側 外部制御信号による調光が有効
- 5 . 外部制御信号入力コネクタ(D-sub15pin)
- 6 . ACコード差込口

- ・LED数 1個
- ・最大消費電力 20W
- ・発光色
白、赤外(850,940)、紫外(365)
- ・外形寸法
W78×H144×D200(mm)
- ・重量 約2000g
- ・型式
白色 FTR-DW15
赤外色 FTR-DIR15
赤外色 FTR-DIR15-940
紫外色 FTR-DUV15-365

△	--				
△	--				
△	--				
△	--				
△	--				

画像処理用LED照明	型式	FTR-D 15
16.04.01		ファイバー型照明 光ファイバーライトガイド直結型
		日進電子工業株式会社
	製図	設計